




Yokota "YET" dijital impulse tork test cihazları, özellikle impulse mekanizmalı aletlerde yüksek hassasiyetli tork kontrollerinin yapılması için tasarlanmıştır.

Tork kontrolü yapılacak aletlerin, güvenilir sıkımlar yapması için periyodik tork kontrollerini ve tork ayarlarının yapılması gerekmektedir. "YET" dijital tork test cihazlarını; montaj hatlarına, test laboratuvarlarına ve bakım merkezlerine adapte ederek güvenilir sıkım kontrolleri sağlanmış olur.

Joint simülasyonlar; Elektrikli&Havali impulse ve clutch mekanizmalı tork ayarlı aletlerin proseslerdeki sert, orta veya yumuşak bağlantılarda gerçek sıkım değerlerini simüle ederek ürettiği tork değerlerini tespit etmekte kullanılır.

- Saat yönü ve saat yönü tersinde "sıkma ve sökme yönünde", +/- %0.5 okuma hassasiyeti "Statik Yüklemede"
- Transduser etrafı metal bloklarla kaplanmıştır. Böylece, Transduserin darbelerden korunması sağlanmıştır.
- Zaman ayarlı tork kontrolü "0.1-9.9 saniye". "0.1 saniye" zaman ayarı ile tork kontrolü sağlar
- Dahili pulse sayıcı. Tork kontrolü sırasında aletin üretmiş olduğu etkili darbe sayısı ekranda izlenebilir.
- Bilgisayar bağlantısı için RS232 bağlantı portu ve printer için paralel bağlantı portu ve osiloskop bağlantısı için "dalga formu ölçümü" analog bağlantı portu.



Model	Ölçüm Aralığı	Skala Artışı	Statik Yükte Hassasiyet	Güç Bağlantısı	Ağırlık		Kafa Bilgileri
	Nm	Nm	Nm		Kontrol ü.	Transduser	
YET-501C	5 - 50 Nm	0.01 Nm	+/- 0.26 Nm.	100-240V 50/60Hz	3.00 kg	9.90 kg	3/8" dişi kare kafa
YET-1001C	20 - 100 Nm	0.1 Nm	+/- 0.5 Nm.	100-240V 50/60Hz	3.00 kg	10.00 kg	1/2" dişi kare kafa
YET-2001C	50 - 200 Nm	0.1 Nm	+/- 1 Nm.	100-240V 50/60Hz	3.00 kg	10.00 kg	1/2" dişi kare kafa
YET-5001C	100 - 500 Nm	0.1 Nm	+/- 2.6 Nm.	100-240V 50/60Hz	3.00 kg	22.70 kg	3/4" dişi kare kafa
YET-10001	200 - 1000 Nm	1 Nm	+/- 5 Nm.	100-240V 50/60Hz	3.00 kg	22.70 kg	1" dişi kare kafa
YET-501C;..... Bit Adaptör, (3/8" erkek kare kafa'dan - 1/4" hex. erkek kafa'ya dönüştürücü)							
YET-1001C;... Adaptör, (1/2" erkek kare kafa'dan - 3/8" dişi kare kafa'ya dönüştürücü)							
YET-2001C;... Adaptör, (1/2" erkek kare kafa'dan - 3/8" dişi kare kafa'ya dönüştürücü)							
YET-5001C;... Adaptör (3/4" erkek kare kafa'dan - 1/2" dişi kare kafa'ya dönüştürücü)							
Opsiyonel:... 10354 RDF 34NM Joint Simulasyon (3.4 - 34 Nm, 1/2")							
Opsiyonel:... 10355 RDF 68NM Joint Simulasyon (6.8 - 68 Nm, 1/2")							
Opsiyonel:... 10356 RDF 109NM Joint Simulasyon (10.9 - 109 Nm, 1/2")							
Opsiyonel:... 10357 RDF 204NM Joint Simulasyon (20.1 - 201 Nm, 1/2")							
Opsiyonel:... 10358 RDF 339NM Joint Simulasyon (33.9 - 339 Nm, 3/4")							